

Montre connectée haute performance LDNIO SW01

LDNIO · Modèle SW01 · Montre connectée

Prix TAONSA

30 000 FCFA**Disponible en boutique**

Ouagadougou — retrait ou livraison



POINTS FORTS

- Écran AMOLED HD de 1,58 pouce avec luminosité de 1000 nits
- Mémoire flash intégrée de 1 Go pour exécuter diverses applications
- Batterie 360 mAh avec autonomie de 7 à 10 jours en usage typique
- Résistance à l'eau IP68
- Bluetooth 5.2 BLE et appels Bluetooth BT3.0
- Chargement magnétique sans fil
- Capteur de fréquence cardiaque et suivi sportif intégrés
- Bracelet en silicone remplaçable, cadran personnalisable



Fiche produit en ligne

Matériel

RAM	960K SRAM + 64 Mo pSRAM
ROM	1 Go NAND FLASH (1GMD)
Capteur de fréquence cardiaque	VP60A2 + VC9202
Type de tactile	On Cell
Moteur vibrant	Plat 0827
Haut-parleur	1609 (haut-parleur étanche)
Microphone	4820 (avec manchon en silicone)

Écran

Taille de l'écran	1,58 pouce
Type d'écran	AMOLED HD tactile
Résolution	480 × 480 pixels
Luminosité	1000 nits

Connectivité

Bluetooth	BLE 5.2 (connexion) / BT 3.0 (appels)
Compatibilité	iOS 9.0+ / Android 5.0+

Conception et matériaux

Dimensions du boîtier (L × l × H)	46,8 × 12,4 mm
Matériau du boîtier / cadre	Alliage de zinc

Matériau du bracelet	Silicone, dureté 70° ± 5°
Résistance à l'eau	IP68
Couleurs disponibles	Noir, Gris

Batterie et alimentation

Capacité de la batterie	360 mAh, 3,8 V
Type de batterie	Lithium polymère haute capacité et haute tension
Mode de charge	Charge magnétique sans fil, distance PIN 3 mm, 2 PIN
Courant d'entrée	DC 5 V > 500 mA
Temps de charge	Moins de 3,5 heures
Autonomie — usage typique	7 à 10 jours
Autonomie — usage modéré	3,5 à 6,5 jours
Autonomie — usage intensif	2,5 à 4,5 jours

Document édité par TAONSA Tech à titre informatif, à partir des données publiées par le constructeur. Les caractéristiques sont susceptibles d'évoluer sans préavis ; en cas de divergence, la documentation officielle du constructeur fait foi. Photo non contractuelle. Détails et disponibilité : <https://taonsa.com/produit/26/montre-connectee-sw01>